Measurement of Trumpet, Cornet, and Flugel mouthpiece rims with a Rim Sizometer from Brasswind Research

FEELS >>>	EXTRA LARGE			LARGE			MED. LARGE			MEDIUM				MED. SMALL			SMALL			VERY SMALL		
Approx. Cup width	< .697"	.693"	.690"	.687"	.683"	.680"	.677"	.673"	.670"	.667"	.663"	.660"	.657"	.653"	.650"	.647"	.643"	.640"	.637"	.633"	.630"	.627"
Sizometer Gage readout	# less than 0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Bach (non 7C)	1.25C (-2) 1(-0.5)	1 1E 1	3C, 1B	1B	1.5FL 15	1C, 3C 1CFL	1CFL 5V	3C 3D 1.25C	1X, 3C, 7E 1C 5V 10.5E 3D, 3F, 6, 1.5C, 5C	6 2.75C 6, 6,	5C 3C, 1.5C 3C, 3C 6 10.5C 3C, 3C 1.5C	2.5C, 3C, 6, 5C, 3C 5C, 5, 3C, 1.5C 3C 5B	3C, 5C 5B 2C, 5C 5C, 6C 5B 3C, 1.5C	3C	7E 6C	10.5C 6B, 7E	10.5C 10C 10.5CW 10C			12		20C
Bach 7C data ONLY										8.2 8.5	9.5	10.75 10.1 10.25		12 12.5 12.5, 12.2	13.4 13.5 13.6	14.8	15.1, 15.7 15.7, 15.2 15.0, 15.5	16.2	17.1 17.3			
Schilke		22	18cor	20	18 15 18cor	15 18	15B 164C	17 14	14 15C4 14, 15B	16C4 15A4A	14A4A 18B4		14A4A	11C2 14F4	13B 12, 14B 12A4A	11		11A 13A4A 6A4A	13C4		6A4A	11AX 11AX
Yamaha										BS-Jazz	14E4 14A4a 16C4 16C4	9 16C4	14C4	14A4a		9 (cor)	11C4, 11B4	11E4, 11E4		14E4		
Warburton	(older ft lauderdale)		1D	1ES 1M	(3s)		2M 2D (3d)	2ES	3M	3D 3ES (5d)		4ES 4M	4D (5s) (5mc) (5xd)		(5md)	5ES 5D (6md)	5M	6ES	6M	6D	7ES	7D
GR						(68)			(67)	HC**		(66)			(65)			(64)		(Company data only)		
Brasswind Research sizes:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		
Laskey									80C 80SB	80MC	80MC		75MD	70MC	68B 70MC	60MC						
FAXX									3C (7.9)				7C									
Stomvi USA Flex					1C 1C	1C		1.5C 1.5C 5C 5C	1.5C 1.5C		7C 7C	3C 3C 7C										12C
Jet Tone				1S	10M			VT2B		D.S. *(new)*				VAHA	DS-*old* VDS- DSB				VDSD	AHM		
Stork						(1C) 2B	2B	(2C)			(3C) 3C		(4C)		P5 Vacch					(Company data only)		
Wick				2FL					#1	4FL		1.5C										
Jeff Black						(1C) 2B		1C	1.5C	3C		5C	7C					10C				12C
Pickett Brass								P1			P1.5			P3			P5			P7		P9 (21)
Monette	B11 (-3.4) C11 (-3.3)				B2	B2	B2S3						B6									
Curry (small letter)			1.25TF 1.25BC 1HC	1-1/2VC 1.25BC 1-1/4BC	1BCH 1HBC	1BCH	3BC 3VC 1-1/2P	1DE	1.5B 70M 1.5C 1B 1BC 1.5C 1* 1.5BC 1.5FL 1.5BC 1.5FL 1.5BC 3TF	1-1/2DE 3C 3DE 3C 1M 3C 3M 3DC 1-1/2 VC 3DC 3C 3TF 3BC 3BC 3C 1BC 3C	1-1/2P 2BC, 1.5 5Z 2C 1-1/2 1VC 5Z	7C 2C 7C	50S 60M	5BC 5C	5C				7 ZE			copy-right Apr 2011 by Robert Love	